



Télécommande de BAES TEL400

Marque AEES • référence 6555400 • éclairage de sécurité

CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	AEES 6555400
Fonction	Télécommande de blocs autonomes d'éclairage de sécurité
Capacité	400 blocs sur la ligne
Commandes	Allumage et extinction, sur place ou à distance
Diagnostic	Fonction DIAG, centralisation des résultats SATI, localisation des blocs AEES
Tests	Test manuel d'autonomie, test de ligne, test de court-circuit du bus, programmation différée des autotests
Alimentation	230 V alternatif $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Tension de sortie	± 12 V continu secteur présent, ± 8 V continu secteur absent
Batterie	LiFePO4 3,2 V 600 mAh, interchangeable (référence 4000306)
Autonomie de la batterie	7 jours, après 24 heures de charge initiale
Consommation	0,8 W et 1,2 VA
Bornes	À vis, 1,5 mm ²
Température d'utilisation	De 0 °C à +45 °C
Boîtier	PC-ABS, IP20, rail DIN
Dimensions	90 × 103 × 55 mm
Poids	240 g

MISE EN ŒUVRE

- Clipser la télécommande sur un rail DIN du tableau électrique.
- Raccorder l'alimentation 230 V et la sortie bus télécommande vers les blocs, sur bornes à vis de 1,5 mm².
- Laisser charger la batterie 24 heures avant la première utilisation, puis lancer un test de ligne.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

La batterie LiFePO4 se remplace sans changer la télécommande (référence 4000306). Les télécommandes font partie de l'éclairage de sécurité vérifié chaque année (article EC 15).

COMPATIBILITÉ

Fonction DIAG réservée aux blocs AEES. Pour les blocs Bi-fonction et DBR, la fonction Visibilité+ ou un report d'alarme incendie, utiliser la TEL410 CONNECT (6555410).

Établi par CIRCOFEU d'après la documentation AEES by Chloride en vigueur au 17 septembre 2026, susceptible d'évoluer. Document d'information, non contractuel.