

Sirène filaire étanche incendie et PPMS

Marque ARKEON • référence AVF01-1 • gamme diffuseurs filaires



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	ARKEON AVF01-1
Fonction	Diffuseur sonore filaire
Sons	Évacuation NF S32-001 et PPMS, selon la borne alimentée
Consommation	16 mA sous 24 V, 19 mA au maximum
Puissance	0,5 W sous 24 V, 1,2 W au maximum
Alimentation	De 18 à 56 V continu, protégé contre l'inversion de polarité
Surveillance de ligne	Par inversion de polarité et résistance de fin de ligne
Température d'utilisation	De -25 °C à +70 °C
Matériaux	ABS et polycarbonate, classement V0
Indice de protection	IP65 avec le joint fourni et des presse-étoupes
Usage prévu	Équipement d'alarme de type 4 et désenfumage des logements collectifs

MISE EN ŒUVRE

- Fixer la base au mur en utilisant le joint fourni. Avec une base profonde, la percer au foret adapté aux câbles.
- Utiliser des presse-étoupes, non fournis, pour conserver l'indice de protection IP65.
- Raccorder l'entrée + sur la borne 1, le son NF S32-001 sur la borne 2, le son PPMS sur la borne 3, et la sortie + vers l'appareil suivant sur la borne 4.
- Fixer la tête sur la base et la verrouiller avec la clé six pans fournie.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Le fabricant n'impose aucune maintenance périodique propre à l'appareil et conseille d'en contrôler régulièrement l'intégrité et l'encrassement. L'installation d'alarme à laquelle il appartient reste soumise à ses propres vérifications.

RÉFÉRENCES ASSOCIÉES

AVF21-1 (sirène flash filaire étanche incendie et PPMS) ; AVF11-1 (flash filaire étanche incendie).

DOCUMENTATION DU FABRICANT

Notice ARKEON livret AVF01/AVF11/AVF21, à suivre pour l'installation et la mise en service. Le produit doit être installé par une entreprise qualifiée.

Établi par CIRCOFEU d'après la documentation ARKEON en vigueur au 17 septembre 2026, susceptible d'évoluer. Document d'information, non contractuel.