

Alarme incendie type 4 à pile avec flash, boîtier noir,

Marque ARKEON • référence T4P-2 • gamme type 4 à pile



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	ARKEON T4P-2
Fonction	Équipement d'alarme de type 4 autonome, avec déclencheur, sirène et flash réunis
Coloris	Noir
Son d'évacuation	NF S32-001, classe B, plus de 90 dB(A)
Flash	Blanc, 0,5 Hz
Alimentation	Pile alcaline 9 V 6LR61, incluse
Autonomie	5 ans
Consommation en veille	Nulle, hors autodécharge de la pile
Test	Bouton de test de pile en façade, avec voyant vert
Dimensions	103 × 203 × 41 mm
Indice de protection	IP21
Poids	275 g avec pile, hors emballage

MISE EN ŒUVRE

- Ouvrir le coffret, retirer la clé et raccorder la pile 9 V fournie.
- Fixer la platine à la verticale, le bas situé entre 1,05 m et 1,25 m du sol, dans un espace dégagé et accessible, avec des fixations adaptées au support.
- Remettre le capot en engageant les supports du haut, puis clipser le bas.
- Faire un essai réel à la mise en service, puis réarmer avec la clé.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

Le fabricant conseille un test de pile au moins une fois par mois avec le bouton en façade. Un voyant fixe signale une pile en bon état, un voyant clignotant un remplacement à prévoir, et l'absence de son ou de voyant une pile à changer. Dans un établissement recevant du public, l'équipement d'alarme fait aussi l'objet d'une vérification annuelle (article MS 73 du règlement de sécurité).

RÉFÉRENCES ASSOCIÉES

T4P-1 (alarme incendie type 4 à pile avec flash, boîtier blanc) ; KDM001 (lot de 5 clés de réarmement pour déclencheur manuel).

DOCUMENTATION DU FABRICANT

Notice ARKEON NT002-1, à suivre pour l'installation et la mise en service. Le produit doit être installé par une entreprise qualifiée.

Établi par CIRCOFEU d'après la documentation ARKEON en vigueur au 17 septembre 2026, susceptible d'évoluer. Document d'information, non contractuel.