

Alarme incendie type 4 à pile

Marque Neutronic • référence TT4P • alarme incendie type 4



CARACTÉRISTIQUES

Référence fabricant	Neutronic TT4P
Fonction	Équipement d'alarme de type 4 autonome, déclencheur et sirène réunis
Son d'évacuation	NF S 32-001, classe B, plus de 90 dB
Durée d'alarme	Jusqu'au réarmement du déclencheur
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61 alcaline, fournie
Autonomie	4 ans en veille et 2 h 30 en alarme
Dimensions	268 × 135 × 50 mm, ABS blanc
Protection	IP40 et IK07
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C
Poids	615 g emballé

MISE EN ŒUVRE

- Ouvrir le capot en retirant la vis du dessous, avec la clé de réarmement ou un tournevis plat.
- Fixer le socle avec des vis de 3,5 ou 4 mm à tête bombée, en laissant 2 cm au-dessus et 8 cm en dessous pour accéder à la vis.
- Connecter la pile 9 V, refermer, puis déclencher et réarmer pour vérifier le fonctionnement.

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES

L'équipement d'alarme d'un établissement recevant du public est vérifié chaque année (article MS 73). Neutronic préconise de remplacer la pile tous les ans.

ÉVOLUTION

Pour relier plusieurs alarmes entre elles sans câble, voir la version radio TT4P-RF3.

Établi par CIRCOFEU d'après les notices Neutronic en vigueur au 17 septembre 2026, susceptibles d'évoluer. Document d'information, non contractuel.